






GDEY037T03 图片制作及取模说明



一、 图片制作





该款屏支持 2 种颜色显示，分别是黑、白，以上 2 种颜色均是标准的颜色，实际可以参考 windows 系统自带的画图软件颜色表，在制作图片的时候，需要做成 416*240 分辨率的黑白单色图片，并将图片保存为 bmp 或 jpg 格式。

注意：


1. 单色：黑、白 
2. 三色：黑、白、红 / 黄 
3. 四色：黑、白、红、黄 
4. 七色：黑、白、红、黄、蓝、绿、橙 

二、 取模

取模可以采用 image2lcd 软件，官网可下载(<https://www.good-display.cn>)。取模参数设置界面见图 1：


1. 打开 image2lcd 软件，点击“打开”按钮 ，调入需要取模的图片；
2. 输出数据类型：选择“C 语言数组 (*.c)” ；
3. 扫描方式：选择“垂直扫描” ；
4. 输出灰度：选择“单色” ；


5. 最大宽度和高度：选择“416”、“240”，选择后需要点击后面的箭头确认
□;



6. 这五项都不选择

7. “颜色反转”选择 颜色反转;



8. 点击“保存”  保存，把转换后的数组存到扩展名为“.C”文件;

9. 最后把文件“.C”中的数组替换掉程序中对应的数组。




图 1，黑白图片取模参数设置