

SABINE[®]
PROFESSIONAL

PILOT

響夢飛放



PT340 功率放大器

PT340 功率放大器

PT 340 秉承 Sabine 严谨的设计理念，为您提供高效能、优美音质及安全可靠的高性价比产品。独有的立体声模式定阻输出及桥接模式 100V 定压输出，令 PILOT 340 功放在任何扩声系统中都能找到适合它的位置。

主要特征：

- 2U 高度，精美的外观设计
- 采用效率高、功率足的 D 类数字放大技术
- 抗干扰电路克服干扰并提供优美音质
- 多重保护功能保证可靠性
- 无级调速风扇提供理想的散热
- 输入灵敏度选择开关，0.775V 或 1.4V
- 8Ω/4Ω 定阻或 100V 定压输出



PT340 正面板



PT340 背面板

PT340 技术参数

立体声模式8Ω	2 x 340W	输入共模抑制比@1kHz	> 70dB
立体声模式4Ω	2 x 600W	输入接口	平衡输入 XLR 母插座，
桥接单声道模式8Ω	1 x 600W		平衡并接 XLR 公插座
桥接单声道模式100V	1 x 600W	输出接口	红黑香蕉插接线柱，Speakon 插座
频率响应 (10W/8Ω)	20Hz~20kHz, ±0.5dB	保护功能	5 秒软启动、全自动智能动态压缩、
总谐波失真	≤0.05%		短路、过载、低阻、直流、过热、VHF
转换速率	20V/us	工作电压	190V~260VAC, 50~60Hz
阻尼系数	>200	最大消耗电流	8 A
信噪比	>100 dB	尺寸 (宽 × 高 × 深)	483 × 89 × 321 mm
通道分离度 (串音) @1kHz	>60 dB	净重	6.34 Kg
输入灵敏度	0.775V / 1.4V		

更多产品介绍，可通过安恒利官方网站：<http://www.acehk.com> 及 Sabine 官方网站：<http://www.sabinechina.cn> 了解详情

PT340 技术参数



ACE 官方微信



ACE 官方微博

香港总公司：
香港新界荃湾海盛路11号
ONE MIDTOWN 21楼16-18室
电话：(852) 29422100
传真：(852) 24240788
网址：<http://www.acehk.com>

成都维修及技术支持中心：
成都市青羊区北大街100号永逸
高厦四楼
电话：(028) 86674280 86672287
传真：(028) 86679192
邮编：610017

北京维修及技术支持中心：
北京市朝阳区双桥中路50号院
邮编：100024
电话：(010) 85360422
传真：(010) 85360149
E-Mail: info@acebj.com

西安维修及技术支持中心：
西安市高新区天谷七路西安数字
出版基地A栋703室
电话：(029) 88719284 84235946
传真：(029) 88719453
邮编：710065

上海维修及技术支持中心：
上海市浦东新区秀浦路3188弄d1-158号
邮编：201315
电话：(021) 20960011 20962121
传真：(021) 20960033
E-Mail: sacek@online.sh.cn

沈阳维修及技术支持中心：
辽宁省沈阳市和平区十三纬路南
三经街20号嘉隆大厦1507室
电话：(024) 23253511 23253711
传真：(024) 23253511
邮编：110003

广州维修及技术支持中心：
广州市番禺区钟村镇钟一村
高沙工业区自编3号
邮编：510100
电话：(020) 83863535 83863598
传真：(020) 83863550
E-Mail: acegz@acegz.com



安恒利(国际)有限公司