



电子桌牌无线基站DMPT-M1 使用说明书



大连佳显有限公司

1.第一步无线基站配网

微信扫码进入包装盒上的二维码，进入配网小程序。

使用小程序需要打开手机蓝牙和定位信息

进入小程序之后进行配网模式，蓝牙 wifi 配对成功后如下图所示：



提示：配网成功后基站会
显示如右图所示：



2.第二步扫描二维码进入桌牌管理系统



电子桌牌管理系统注册功能：要通过电子邮箱获取验证码注册，一个邮箱只能注册一个账号

登录成功后进入到桌牌管理系统的主页。



3.绑定基站

基站ID

取消 提交

设备二维码下方的基站 ID 输入提交成功后，基站会显示在线状态。

绑定基站				
序号	基站编号	备注名	在线状态	操作
> 1	0000e88da66928b7	1	●	<button>设置备注名</button> <button>搜寻桌牌</button> <button>重启</button> <button>解绑</button>

4.绑定桌牌

<input type="checkbox"/>	序号	桌牌MAC	蓝牙名称	信号强度	电量	备注名
<input type="checkbox"/>	1	38:3B:26:DE:F0:F6	T%	-55		<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	2	38:3B:26:DE:F1:1C	T%	-55		<input type="text"/>

备注：点击搜索桌牌，会出现桌牌的型号，绑定成功后也可以备注桌牌名。（**每个桌牌只有唯一的 MAC 地址**）

<input type="checkbox"/>	序号	桌牌MAC	桌牌备注名	操作
<input type="checkbox"/>	1	383b26def11c		设置备注名 解绑

5.桌牌的刷新流程

一定要选择设备进行编辑。有公共模板和自定义模板。

<input checked="" type="checkbox"/>	序号	桌牌MAC
<input checked="" type="checkbox"/>	1	383b26def11c

①选择共公模板，点击编辑下发，勾选基站编号和桌牌 MAC 地址，选中模板后点击编辑下发，桌牌就会显示传输中，等待上传即可。（注意：如果传失败可能是设备没有连接好，或者基站和桌牌距离太远。）

双面 A面 B面

	MAC地址	备注名	字段1	状态
<input checked="" type="checkbox"/>	383b26def11c		<input type="text" value="姓名"/>	已完成

模板ID	预览图	操作
10000	内容 自定义背景 内容	<input type="button" value="生成Excel"/> <input type="button" value="编辑下发"/>
10001	姓名	<input type="button" value="生成Excel"/> <input type="button" value="编辑下发"/>
10002	<small>会议名称</small> 姓名	<input type="button" value="生成Excel"/> <input type="button" value="编辑下发"/>
10007		<input type="button" value="生成Excel"/> <input type="button" value="编辑下发"/>
10008		<input type="button" value="生成Excel"/> <input type="button" value="编辑下发"/>
10009		<input type="button" value="生成Excel"/> <input type="button" value="编辑下发"/>

②选择自定义模板

“设备”选取设备，刷面选择(可选单面或双面)，

- 可选择选择背景图
- 可编辑字体大小颜色等
- 当要刷新的图片有多重颜色时，可选:是否抖动→是，当颜色仅有黑白红时，选不抖动
- 可选择 A 面，B 面，和 AB 面刷新



背景图片(可选) 未选择任何文件

字段1

字体大小: 字体类型: Arial 黑 白 透明

字体颜色: 红 白 透明

加粗: 斜体:

横坐标: 组件背景: 红 白 透明

组件图片: 透明度:

背景高度: 倾向位置: 左 居中 右

背景宽度: 倾向位置: 上 居中 下

6. 批量刷新桌牌

如果要实现连接多个桌牌设备，在绑定桌牌的过程可以把多个桌牌的 MAC 地址全部绑定，勾选多个桌牌进行编辑下发。绑定多个桌牌的同时，可以加上备注区分。

MAC地址	备注名	字段1	状态	基站
383b26def0f6	桌牌	姓名	已完成	0000e88da66928b7
383b26def11c	桌牌	姓名	已完成	0000e88da66928b7

7. Excel 文档刷新流程

桌牌管理系统的首页点击公共模板，生成 Excel，修改文件名点击保存我的电脑。

选择公共模板编辑，选择需要绑定的桌牌。点击导入 Excel，把生成保存的表格导入，点击开始下发。(可选择 A 面，B 面，和 AB 面刷新)

MAC地址	备注名	字段1	状态	基站
383b26def0f6	桌牌	姓名	已完成	0000e88da66928b7
383b26def11c	桌牌	姓名	连接中	0000e88da66928b7

八. 投票签到

签到：用户可以在电子桌牌上完成签到过程，记录出席情况和签到时间。同时，通过与后台系统的连接，可以实现对签到数据的实时监控和管理，方便对会议或活动的组织和管理。

投票：用户可以根据需要设置投票主题和选项，然后通过电子桌牌进行投票。投票结果可以即时显示在手机端，同时也可以通过后台系统统计和导出，方便对投票结果进行分析和处理。